

Geen internet meer nadat je computer in de slaapstand stond

Soms heb je geen internet meer nadat je je computer in de slaapstand hebt gezet. In deze tutorial leggen we uit hoe je kunt voorkomen dat je internet uitvalt bij het ontwaken uit de slaapstand.

Vaak komt dit door de driver van de netwerkkaart. Check het volgende:

? Controleer de hardware

Als je Vista heb, ga naar **Start** en klik met de rechtermuisknop op **Computer**. Kies **Eigenschappen**. Kies in het nieuwe scherm voor de optie **Apparaatbeheer**, aan de linker zijbalk. Klik op het plusje van **Netwerkadapters**. Klik met de rechtermuisknop op de draadloze netwerkadapter en kies **Eigenschappen**. Controleer of de driver up-to-date is. Zo niet, controleer op de website van de fabrikant of er updates zijn. Je kunt ook op de knop **Stuurprogramma bijwerken** klikken. Klik vervolgens op **Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken**.

? Pas de instellingen aan

Is het probleem nog niet opgelost? Als je Vista heb, ga naar **Start** en klik met de rechtermuisknop op **Computer**. Kies **Eigenschappen**. Kies in het nieuwe scherm voor de optie **Apparaatbeheer**, aan de linker zijbalk. Klik op het plusje van **Netwerkadapters**. Klik met de rechtermuisknop op de draadloze netwerkadapter en kies het tabblad **Energiebeheer**. Verwijder het vinkje bij de optie **De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen**. Klik op **OK** om de instelling toe te passen.

© HelpdeskWeb.nl; 2008-2012.